

NETZERSATZANLAGE

- ▶ FME SimpleGen B1650
- ▶ 1650 kVA
- ▶ 3-Phasig
- ▶ Baudouin Motor

FME SimpleGen B1650

Die FME SimpleGen Netzersatzanlagen bieten zuverlässige und leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Mit hochwertigen Baudouin-Motoren ausgestattet, garantieren sie eine effiziente und langlebige Stromversorgung.

Vorteile und Nutzen

Diese Netzersatzanlagen sind ideal für den Einsatz in städtischen Infrastrukturen, bei Rettungsdiensten wie dem THW sowie in industriellen und gewerblichen Bereichen. Sie überzeugen durch eine breite Leistungsspanne und eine robuste Bauweise.

Geeignet für

- ✓ Krankenhäuser & Kliniken
- ✓ Industriebetriebe & Produktionsstätten
- ✓ Flughäfen & Bahnhöfe
- ✓ Veranstaltungen & Großevents
- ✓ Rechenzentren
- ✓ Wasserversorgungs- & Abwasseranlagen
- ✓ Katastrophenschutz
- ✓ BW & Verteidigung



Leistung in kW 230V (je Phase)

Stabil: 400,00
Spitze: 434,67



Leistung in kW 400V

Stabil: 1200
Spitze: 1304



Kraftstoff

Diesel



Tankkapazität

Kraftstoff: 3000,0L
Öl: 155,0L



Hubraum

39200 ccm



Startsystem

E-Start



Gewicht und Abmessung

ca. n/a
LxBxH: 7319 x 2460 x 3084 mm

